

MINIKONTAKTORER 11BG

11BG0610A024

Minikontaktor 2,2kW/6A 3-pol + 1NO 24V AC

- 2,2-5,7 kW
- 6-12 A AC-3
- 3- og 4-polt



PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbytere for enkel montasje med adapter

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Brytevne AC1	16 A
Brytevne AC3	2,2 kW
Brytevne AC3	6 A
Effektforbruk	4 VA
Elektrisk levetid	500,000 ved 400 V AC-3 belastning
Innkoblingseffekt AC-spole	30 VA
Innkoblingseffekt DC-spole	3,2 W
Mekanisk levetid	20 millioner
Merkespenning	690 V
Oppbevaringstemperatur fra	-55 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Spennings toleranse	Tilslag 0,75-1,15xUc AC/DC, Fraslag 0,2-0,55xUc AC, 0,1-0,2xUc DC

