

**PROGR. DC/DC OMFORMER 11-55VDC
INN, 5-55VDC UT**

723300

Progr.DC/DC converter 11-55VDC inn,5-55VDC ut

- Programmeres fra PC eller knapper i front
- Inn: 11-55 VDC
- Ut: 5-55 VDC programmerbar
- Problemløser

**PRODUKTBESKRIVELSE**

En virkelig problemløser for litt unormale DC spenninger. En universal DC/DC omformer som kan programmeres fra PC eller via 3 knapper i front. Man kan programere utspenningen med 2 siffer etter komma fra 4,5-55 V DC . Eks 24,56 V. Oppløsningen er 10 mV. DC/DC omformeren har 2 stk 7-segment LED display og 3 knapper Pil ned - Set - Pil opp.

Ellers takler DC/DC omformeren parallell og redundans kobling (innebygget redundans, valg er SI single mode eller PA parallell mode). Den kan programmeres via en gratis software som heter POWERMASTER. (Windows og Android OS). Kabel er en USB-A til USB-B mini. Software er nedlastbar her : <https://www.luetze.com/catalogue/Control/Power-supplies/723300>

Anbefalt kjøling er 50 mm over/under og 20 mm på sidene. Uteffekt er 240 W avhengig av utspenning. DC/DC omformeren er overlastbeskyttet ved hjelp av strømreduksjon eller hiccup 1,5 xIn, justerbar via programvaren. Virkningsgraden varierer mellom 77-92 % avhengig av innspenning og utspenning.

TEKNISKE DATA**UTGANGSDATA**

Utgangsstrøm maks.	10 A
--------------------	------

VIRKNINGSGRAD/LEVETID/MTBF

Virkningsgrad	92 %
---------------	------

MÅL

Bredde	40 mm
Høyde	115 mm
Dybde	133 mm

ØVRIGE DATA

Godkjenninger	CE, UKCA, cULus
---------------	-----------------

