

## KONTAKTORER 26-38 A

Marine godkjent

BF2600A024

Kontaktor 13 kW/26 A 3-polt 24V AC

- 13-18,5 kW / 26-38 A
- 45 mm bredde
- 3- og 4-polt
- Doble spoletilkoblinger
- 2 NO+ 2 NC (opsjon)



### PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbytere for enkel montasje med adapter.

BF26-BF38 med AC spole, DC-spole, 3-polt og 4-polt, samt med laveffektspole er Marine godkjent.

## TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Bryteveie AC1	45 A
Bryteveie AC3	13 kW
Bryteveie AC3	26 A
Effektforbruk	5,4 W
Effektforbruk	9 VA
Godkjenninger	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Innkoblingseffekt AC-spole	75 VA
Innkoblingseffekt DC-spole	6 W
Merkespenning	690 V
Oppbevaringstemperatur fra	-60 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C

<b>Spolespenning AC</b>	24 V AC
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	70 °C

BF26A... - BF32A... - BF38A...

