

## ELEKTRONISK MOTORVERN

For BF09-BF38

RFE450200

Elektronisk motorvern 0,2-4A til kontaktor BF09-BF38

- 4 modeller fra 0,2-110 A
- Bredt innstillingsområde
- Valgbar tripp klasse: 5-10-20-30
- Meget eksakt trippetid



### PRODUKTBESKRIVELSE

RFE ...elektroniske motorvern kjennetegnes for sitt brede innstillingsområde og høy presisjon i trippetid. Motorvernene henter sin driftsspenning fra strømkretsen, så de behøver ingen egen strømforsyning.

Passer de fleste typer av motorstartere da man kan velge trippklasse (klasse 5-10-20-30). Dette velges via en DIP-switch i front. Automatisk eller manuell restet velges også med en knapp i front, samt aktivere eller inaktivere stoppfunksjon.

### TEKNISKE DATA

<b>Isolasjonsspenning</b>	1000
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-55 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	80 °C
<b>Strøm maks.</b>	2 A
<b>Strøm min.</b>	0,4 A
<b>Støtspenning</b>	8000
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	70 °C
<b>Vekt</b>	0,195