

## M12 INDUKTIV SENSOR

IS-12-B1-03

Induktiv giver M12 Flush PNP NO

- Sn 2 / 4 mm
- LED-indikering
- Kabel eller M12-tilkobling
- Kort hus



### PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive givere brukes til posisjonsindikering, impuls- eller bevegelsesgiver for metallgjenstander. Giveren har ingen bevegelige deler og egner seg for applikasjoner med høy switchfrekvens. Takket være giverens kompakte og lettmonterte utførelse, samt den kontaktfrie funksjonen, utsettes giveren normalt ikke for mekanisk slitasje.

Standard induktive givere med transistorutgang har normalt LED-indikering, polaritetsbeskyttelse, overlast- og kortslutningsbeskyttelse med automatisk tilbakestilling. Se datablad for respektive modell.

Verdt å tenke på med standard induktive givere:

Reduksjonsfaktor for forskjellige metaller

- Kobber 0,4
- Aluminium 0,5
- Messing 0,4
- Rustfritt stål 0,9

Avkjenningsavstand er nominell koblingsavstand for sensoren. Reell avkjenningsavstand er 0,9 til 1,1 ganger oppgitt verdi.

## TEKNISKE DATA

12694_Output function	NO
Avkjenningsavstand	2 mm
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
IP-klasse	IP67
Kabellengde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Forniklet messing
Matespenning	10-30 V DC
Montering	Innbyggbar
Reaksjonstid	50 ms
Størrelse	M12

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Induktiv
Utgang	PNP
Utgangsstrøm maks.	0,2 A
Vekt	110 g

