

LEDBLOKKER

Fjærtilkobling

33RARL

LEDblokk 12-24V AC/DC rød fjær

- Push-In tilkobling
- Lang levetid
- Flere ulike tilkoblingsalternativer



PRODUKTBESKRIVELSE

Baco LED-blokk 33RAxx har Push-In tilkobling. LED-blokkene er tilpasset Bacos bryterserier Ø22,5 mm og Ø30 mm serier. LED-blokkene monteres enkelt på de tilpassede monteringsklipsene (331E, 333E eller 335E). Ved bruk av LED-blokker i kombinasjon med kontaktblokker brukes monteringsklips 333E eller 335E, avhengig av antall kontaktblokker og deres plassering.

LED-blokken monteres alltid i midten av monteringsklipsen.

Baco LED-blokker har svært lang levetid, noe som gjør at vedlikeholdskostnadene er svært lave. Siden monteringen også er veldig rask, sparer dette også arbeidskostnader.

TEKNISKE DATA

Farge	Rød
Frekvens	50/60 Hz
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse terminaler	IP20
Isolasjonsspenning (Ui)	300 V
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Levetid ved 25 °C	100000 h
Matespenning LED	12-24V AC/DC
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Strømforbruk	25 mA ±20%
Støtspenning puls (Pollution 3)	4 kV
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilkobling enleder maks.	2,5 mm ²
Tilkobling flerleder med endehylse maks.	1.5 mm ²
Tilkobling flerleder med endehylse min.	0.5 mm ²
Toleranse spenning (LED)	± 20%
Vekt	19 g

