OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

BERNSTEIN

LINENØDSTOPP SR

601.1629.071
Linenødstopp SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0

- Robust og slank
- Opp til 75m line
- QickFix linestrammer
- Indikasjon av riktig linespenning



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp brytere brukes med fordel der man ønsker å ha nødstopp over et stor område. Som ved transportbånd eller maskiner hvor det blir store områder hvor man ønsker å ha nødstopp bryter tilgjengelig. Linenødstoppbryteren fungerer enkelt ved at man forspenner en line koblet til bryteren, i midtstilling. Når denne går ut av stilling, enten ved at man drar i linen eller at linen ryker vil kontaktsettet i linenødstoppbryteren slå ut. For å tilbakestille systemet må linen spennes til korrekt midtstilling og linenødstoppbryteren resettes.

SR er laget i robust glassfiberforsterket polyamid og har en slank utførelse som lett lar seg plassere i ulike applikasjoner. Linenøsdtoppbryteren kan leveres med festering eller QuickFix, med eller uten nødstoppknapp (NA).

TEKNISKE DATA

Kontakttype	2 NO, 2 NC
Linelengde maks.	37,5 m
IP-klasse	IP67
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Høyde	294 mm
Bredde	42,5 mm
Dybde	76,8 mm
Kabelinngang	3x M20x1,5
Spenning maks.	250 V
Materiale hus	PA6
B10d	100 000

Godkjenninger	CCC, cCSAus, DGUV





