

EASY BRANCH TILBEHØR TIL DMG7000,7500,8000,9000

Passer DMG7500,8000,9000

EXS0000

Bus modul for montering bak DMG7500/8000/9000

- Raskere og enklere kobling av strømtrafoer
- Plug and play
- Opptil 33 3-fase laster kan tilkobles
- Opptil 99 1-fase laster kan tilkobles
- Spar både tid og penger



PRODUKTBESKRIVELSE

Med Lovato EASY BRANCH energimålingssystem er det raskere og enklere tilkobling av strømtransformatorer. Systemet er plug and play med Ethernet patchekabler. Dette reduserer koblingstiden og sparer både tid og penger.



Med EXS0000 bus modul som monteres bak DMG7500/8000/9000 kan man raskt og enkelt tilkoble strømtrafoer ved hjelp av Ethernet (kat 6) patchekabler. Man benytter standar Ethernet kabel cat.6. EXS0000 behøver 24 VDC 200 mA ved tilkobling av 5 eller flere EXS4... strømmoduler



Man tilkobler EXS4000. Denne modul takler 4 (3-fase) strømtrafoer med RJ45 kontakt eller 12 (1-fase) strømtrafoer eller en blanding av 3-fase og 1-fase. Tilkoblingene gjenkjennes automatisk uten behov for innstillinger fra installatøren. Det er mulig å overvåke opptil 33 trefaselaster, 99 enfaselaster. Inkludert lastene koblet til effektanalysatoren.



EXS1.. og EXS3.. er strømtransformator moduler for 1-fase eller 3-fase strømmer. Disse er velegnet å montere nedstrøms etter automatsikringer grunnet deres kompakte størrelse. Strømtrafoene har 2 m fast kabel med RJ45 i enden som passer inn på EXS4000.
1-fase og 3-fase 32 A, 63 A, 80 A og 120A.
(3-fase modellen kan konfigureres som 3 stk 1-fase strømtransformatorer).



EXS4001 modulen gjør det mulig å tilkoble opptil 2 stk vanlige strømstansformatorer 3-fase eller 6 stk 1-fase. Man kan også ha en blanding av 3-fase og 1-fase med både /5 A og /1 A sekundærstrøm.

TEKNISKE DATA

Farge	Grå RAL 7035
Godkjenninger	UKCA, CE, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61010-1
IP-klasse	IP20
Kabeldiameter maks.	2,5
Kabeldiameter min.	0,2
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	60 °C
Vekt	0,09

