

TILBEHØR ELEKTRONISK SIKRING

716421

Kraftklemme for gjennomgang av kobberskinne, 40 A

- Distribusjon/kraftklemme
- Kobberskinne 10x3 mm
- Lasker
- Minusklemme mm.



PRODUKTBESKRIVELSE

Her finner du tilbehør til Lutzes elektroniske sikringer.

Forslag/eksempel på 16 sikringer i en gruppe

Da behøver man:

- 16 x 716401 eller 716409 (sikringer) (kan blandes)
- 2 x 716425 (distribusjonsklemme, høyre venstre endeplate til + og -)
- 1 x 16440624 (1 meter kappbar kobberskinne for distribusjonsklemme. holder til flere anlegg)
- 2 x 716438 (16 polt klippbar hvit lask for felles minus og event. alarmutgang)
- 3 x 716420 (Minus klemme, 6 tilkoblinger pr klemme)

Smart distribusjon av kraften

Hver sikring kan mates direkte. Om flere sikringer monteres sammen ved siden av hverandre er Lutze's distribusjonssystem et bra valg.



Dette behøves for ett komplett system:

- 1 m kobberskinne (16440624) som kappes i ønsket lengde
- 1 stk distribusjonsklemme (eks. 716425 eller 716447). Består av distribusjonsklemme venstre side og endeplate høyre side
- Lasker for minus og event. alarmutgang
- Ønsket antall sikringer



Montering av kobberskinnen:

- Monter sammen sikringene og kapp kobberskinnen (skinnens lengde skal være 18 mm + 8,1 mm x antall sikringer)
- Monter skinnen og høyre endeplate



Montering av distribusjonsklemmen:
- Skyv distribusjonsklemmen inn fra siden



Sikringene tilkobles skinnen:
- Hver sikring har et kontakt punkt som må tilkobles kobberskinen. Et spor man skyver over for å tydelig se hvem sikring som er galvanisk skilt eller ikke



Laskeskinner :
- Monter laskeskinner (16-polt klippbar) i sporet for felles minus event. alarmutgang

Så er det klart for drift!

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP20
Strøm via distribusjonsskinne maks.	40 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkoblingsareal maks.	10 mm ²
Tilkoblingsareal min.	0,33 mm ²