

TILBEHØR ELEKTRONISK SIKRING

716422

Distanse for isolasjon/luftgap

- Distribusjon/kraftklemme
- Kobberskinne 10x3 mm
- Lasker
- Minusklemme mm.



PRODUKTBESKRIVELSE

Her finner du tilbehør til Lutzes elektroniske sikringer.

Forslag/eksempel på 16 sikringer i en gruppe

Da behøver man:

- 16 x 716401 eller 716409 (sikringer) (kan blandes)
- 2 x 716425 (distribusjonsklemme, høyre venstre endeplate til + og -)
- 1 x 16440624 (1 meter kappbar kobberskinne for distribusjonsklemme. holder til flere anlegg)
- 2 x 716438 (16 polt klippbar hvit lask for felles minus og event. alarmutgang)
- 3 x 716420 (Minus klemme, 6 tilkoblinger pr klemme)

Smart distribusjon av kraften

Hver sikring kan mates direkte. Om flere sikringer monteres sammen ved siden av hverandre er Lutze's distribusjonssystem et bra valg.



1

Dette behøves for ett komplett system:

- 1 m kobberskinne (16440624) som kappes i ønsket lengde
- 1 stk distribusjonsklemme (eks. 716425 eller 716447). Består av distribusjonsklemme venstre side og endeplate høyre side
- Lasker for minus og event. alarmutgang
- Ønsket antall sikringer



2

Montering av kobberskinnen:

- Monter sammen sikringene og kapp kobberskinnen (skinnens lengde skal være 18 mm + 8,1 mm x antall sikringer)
- Monter skinnen og høyre endeplate



Montering av distribusjonsklemmen:

- Skyv distribusjonsklemmen inn fra siden



Sikringene tilkobles skinnen:

- Hver sikring har et kontakt punkt som må tilkobles kobberskinen. Et spor man skyver over for å tydelig se hvem sikring som er galvanisk skilt eller ikke



Laskeskinner :

- Monter laskeskinner (16-polt klippbar) i sporet for felles minus event. alarmutgang

Så er det klart for drift!