

SIGNALOMFORMER FOR VEIECELLER

ADAM-3016-AE

ADAM-3016-AE

Signalomformer for veieceller. Ut: 0-20mA, 0-10V $\pm 5V$, $\pm 10V$

- Inn: Veieceller
- Ut: $\pm 5V$, $\pm 10V$, 0-10 V, 0-20 mA
- 24 V DC driftsspenning



PRODUKTBESKRIVELSE

Signalomformer for veieceller. Denne har 1000 V galvanisk isolasjon (3-veis) mellom inn, ut og driftsspenning. Denne håndterer veiecelle signaler inn: ± 10 mV, ± 20 mV, ± 30 mV, ± 50 mV og ± 100 mV.

Inn- / utsignaler velges med DIP-switcher som er under DIN-skinne feste. DIN-skinne festes tas av for å sette DIP-switchene. Ellers har signalomformeren 3 potensiometere i front for justering av: Zero, Span og Exci.

Båndbredde er 2,4 kHz. Effektforbruk er mindre enn 1,85 W ved 0-10 V og 2,15 W ved 0-20 mA ut.
Nøyaktighet er $\pm 0,1$ % av full skala. Stabilitet (temp) : 150 ppm

Utsignaler : $\pm 5V$ og $\pm 10V$ (bipolare), 0-10 V og 0-20 mA (500 ohm impedanse).

TEKNISKE DATA

DISPLAY & FUNKSJON

Display	Potensiometer i front: Zero, Span og Exci justering.
---------	--

MEKANISK DATA

Montering	DIN-skinne
Høyde	101 mm
Bredde	23,2 mm
Dybde	93 mm
IP-klasse	IP20
Materiale kapsling	ABS-plast

GENERELL DATA

