

## ELEKTRONISK MOTORVERN

For BF09-BF38

RFE450200

Elektronisk motorvern 0,2-4A til kontaktor BF09-BF38

- 4 modeller fra 0,2-110 A
- Bredt innstillingsområde
- Valgbar tripp klasse: 5-10-20-30
- Meget eksakt trippetid



### PRODUKTBESKRIVELSE

RFE ...elektroniske motorvern kjennetegnes for sitt brede innstillingsområde og høy presisjon i trippetid. Motorvernene henter sin driftsspenning fra strømkretsen, så de behøver ingen egen strømforsyning.

Passer de fleste typer av motorstartere da man kan velge trippklasse (klasse 5-10-20-30). Dette velges via en DIP-switch i front. Automatisk eller manuell resetet velges også med en knapp i front, samt aktivere eller deaktivere stoppfunksjon.

### TEKNISKE DATA

Isolasjonsspenning	1000 V
Oppbevaringstemperatur fra	-55 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Strøm maks.	2 A
Strøm min.	0,4 A
Støtspenning	8000 V
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	70 °C
Vekt	0,195 kg