

## MOTORVERNBYTER

SM1P-serien med trykknapper

SM1P0016

Motorvernbyter 0,1-0,16 A

- Heldekkende serie 0,1-40 A
- Maks. 690 V AC
- DIN-skinne / skru



### PRODUKTBESKRIVELSE

En motorvernbyter benyttes i hovedsak som overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse i motorapplikasjoner. .  
Lovato Electrics motorvernbytere kan også benyttes for nye motorer med de høye IE3 effektivitetsverdiene.



## TEKNISKE DATA

Bryteevne	100 kA
Effekttap maks.	14 W
Effekttap min.	6 W
Forpakkingsstørrelse	1 pc
Godkjenninger	CCC, EAC, UL
Isolasjonsspenning maks.	690
Magnetisk tripping	13 x I <sub>n</sub>
Oppbevaringstemperatur fra	-50 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C

<b>Tilkoblingsareal maks.</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Tiltrekkingmoment maks.</b>	3
<b>Tiltrekkingmoment min.</b>	2,5
<b>Vekt</b>	0,3 kg



