

## EM-174

### DC-motorstyring

EM-174A  
DC-motor driver 12/24VDC 8A



- 12 - 24V
- 8A kontinuerlig
- 12A startstrøm
- Lastkompensering

### PRODUKTBESKRIVELSE

EM-174 kan brukes både på 12V og 24V DC-motorer.

Man kan styre både rotasjonsretning og hastighet, og den har muligheter for lastkompensering, som hjelper til å holde samme hastighet selv under last. Styringen har stillbar strømbegrensning og ramping ved start.

Kan leveres med monteringssett for DIN-skinne.

## TEKNISKE DATA

<b>2053_Current limit (A)</b>	0,1-12
<b>Control type</b>	Hastighet, Retning, Moment, Soft start/stop
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C...+70°C
<b>Innstillingsområde</b>	0-12 A
<b>Maks strøm</b>	12
<b>Matespenning</b>	12 V DC, 24 V DC
<b>Montering</b>	DIN-skinne
<b>PWM frequency</b>	25kHz
<b>Supplier</b>	Electromen
<b>Vekt</b>	80 g



