

**FMB 4000**

Motor 230V 600W ATEX

10-40001000

Børsteløsmotor FMB 4000 Ex

- 230V
- 600W
- IP 55
- For F/FP 400-serier
- ATEX

**PRODUKTBESKRIVELSE**

For FLUX-pumper i serie 400. FMB 4000 Ex er en børsteløs motor fra Flux i kompakt design. Motorens interne elektronikk overvåker hastighet, strøm og temperatur. For alternativer med nullspenningsbryter forhindres direkte start med brutt strøm. Motoren må derfor startes manuelt etter et eksternt stopp. Motoren har et dobbelt aluminiumsskall, noe som gjør den veldig stille og holdbar. Siden motoren er børsteløs, kan den gå over lengre perioder og har mindre behov for vedlikehold.

- Svært lite slitasje
- Lavt behov for vedlikehold
- Lav livssyklus-kostnad
- Trinnløs hastighetsregulering
- Meget lavt støynivå
- Robust dobbeltlagshus av aluminium

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP55
Vekt	6,2 kg
Spenning	230 V
Nullspenningsvern	Ja
Hastighetsregulering	Steglös
Støpsel	Ja
Effekt	600 W
Ledningslengde	5 m