

## BØRSTELØS DC MOTOR MED INTEGRERT STYRING

Serie DCmind TNi

80149506-5004  
24VDC, 2,0A, P52, 6,75:1, 311rpm, TNi20

- 57mm
- 2 - 6,9A
- 9 - 75V / 1,01 - 38,83Nm
- Støysvak



### PRODUKTBESKRIVELSE

Crouzet produserer BLDC motorer både med og uten integrert styring, og de kan enkelt kobles sammen med Crouzet Millenium-serien (mini PLS).

Denne motoren har TNi21 styring innebygd. Dette er en enkel styring som er beregnet på applikasjoner hvor styring av hastighet og moment er viktig.

Motoren kan leveres med både snekkegir og planetgir.

Motoren kan konfigureres direkte ved å koble den til en PC via USB kabel.

Benytter Crouzet DCmind Soft programvaren (kan lastes ned fra Crouzet's hjemmesider).

### TEKNISKE DATA

<b>Akseldiameter</b>	12 mm
<b>Alternative tilførselsspenninger</b>	24 V DC
<b>Hastighet nominell</b>	311 omdr/min
<b>Integrert styring</b>	TNi20
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Levetid</b>	20000h
<b>Moment maks</b>	4
<b>Nominelt moment</b>	1,01
<b>Strøm nominell</b>	2 A